高英高級工商職業學校資訊科
VP-280 燒錄器　操作流程

操作步驟:

1. 將 VP-280 燒錄器電源及 USB 排線接上。
2. 點選 Wellon icon 進入 Wellon 系列通訊測試軟體。
3. 將操作功能列，選擇[語言]，點選設定繁體中文。
4. 點選晶片名稱及晶片型號，晶片類型，按「確定」。例：點選 ATMAL，MPU/MCU，選擇 AT89S5X 系列晶片，按「確定」。
5. 點選晶片名稱，會顯示在晶片訊息視窗。檢查晶片是否正確。
6. 點選打開功能，打開文件。
7. 選取要燒錄文件 main.hex〈十六進位檔〉。
8. 出現讀文件到暫存區，檢查文件檔名是否正確。
9. 預設值不更改，按「確定」。
10. 檔案名：顯示要燒錄的檔案名稱及路徑。
11. 點選編程功能；開始燒錄動作。
12. 視窗會顯示燒錄完成。

注意事項:

1. 將要燒錄晶片的缺口朝上（第一腳），晶片的底部切齊數位晶片測試座的下端；然後將搖柄下壓夾緊晶片 Pin 腳。
2. 不管是用組合語言或 C 語言編撰程式後都要經過編譯產生燒錄檔 XX.hex。
3. 燒錄檔要選擇 main.hex〈十六進位檔〉或 XX.hex 編譯檔，不是 XX.c 檔。
4. 若要燒錄大量晶片，則自動燒錄設置功能項，要全部打勾。